



## **Batelco** Produtos de Qualidade

### **Chaveador automático para rede de inversor até 3000W**

NCM – 85389010

**Controle bivolt (90 a 240 vac) para inversores até 3000 watts. Aciona automaticamente o inversor assim que a rede esteja desligada.**

#### Descrição:

O Chaveador automático para inversores, permite que na falta de energia de cais ou dos geradores, a carga principal (até 3000W) possa ser comutada automaticamente ao inversor.

#### **Instalação :**

**Física:** Instale em lugar seco e arejado, fixando pelos quatro furos internos.

#### **Elétrica:**

**1 Carregador:** Conecte ao carregador de baterias, se houver, para que o mesmo não fique acionado quando o inversor estiver em funcionamento.

**2 Entrada (REDE) :** Conecte a entrada de rede de cais ou gerador.

**3 Saída (CARGA) :** Conecte aos equipamentos que deseja que funcionem com o inversor ativado.

**4 Inversor :** Ligue a saída do inversor, observando uma carga máxima de 3000 Watts.

#### **Especificações Técnicas :**

Tensão de entrada: até 250 VAC

Tensão de saída: Igual a entrada

Potencia máxima de chaveamento: 3000W

Dimensões CxLxA:240x180x90 mm

Fixação: 04 furos na base

Peso: 1,5 Kg

Invólucro: Caixa em PVC

Cor: cinza

Classe de proteção: IP 20