



Batelco Produtos de Qualidade

Chaveador automático para rede de inversor até 3000W

NCM – 85389010

Controle bivolt (90 a 240 vac) para inversores até 3000 watts. Aciona automaticamente o inversor assim que a rede esteja desligada.

Descrição:

O Chaveador automático para inversores, permite que na falta de energia de cais ou dos geradores, a carga principal (até 3000W) possa ser comutada automaticamente ao inversor.

Instalação :

Física: Instale em lugar seco e arejado, fixando pelos quatro furos internos.

Elétrica:

1 Carregador: Conecte ao carregador de baterias, se houver, para que o mesmo não fique acionado quando o inversor estiver em funcionamento.

2 Entrada (REDE) : Conecte a entrada de rede de cais ou gerador.

3 Saída (CARGA) : Conecte aos equipamentos que deseja que funcionem com o inversor ativado.

4 Inversor : Ligue a saída do inversor, observando uma carga máxima de 3000 Watts.

Especificações Técnicas :

Tensão de entrada: até 250 VAC

Tensão de saída: Igual a entrada

Potencia máxima de chaveamento: 3000W

Dimensões CxLxA:240x180x90 mm

Fixação: 04 furos na base

Peso: 1,5 Kg

Invólucro: Caixa em PVC

Cor: cinza

Classe de proteção: IP 20